

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'. The background of the entire page features a series of concentric, light gray circular lines that create a ripple effect, centered behind the logo.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

DJ LED201

illuminatore a leds

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



DJ LED201

3

Istruzioni per i collegamenti

Abbiate cura di togliere dall'imballo l'apparecchio utilizzando le dovute precauzioni affinché esso non si danneggi.

Il DJ LED201 è un'effetto luce a leds impiegabile in piccole discoteche, pubs, feste o anche per usi domestici visto il limitato consumo energetico.

Dispone di interfaccia standard DMX-512 gestibile a 3 canali. E' in grado di operare in 3 differenti modalità: DMX, ad attivazione sonora o in configurazione master/slave.

Se utilizzato in modalità automatica o in master/slave, l'apparecchio include numerosi programmi preimpostati che genereranno diverse combinazioni d'accensione.

Per ottenere i risultati migliori suggeriamo vivamente di utilizzarla in abbinamento ad una macchina del

fumo quale il mod. KARMA DJ 1000.

Grazie alla semplice interfaccia di comunicazione, risulterà estremamente semplice l'utilizzo e la programmazione dell'effetto luce.

Modalità di funzionamento:

Agendo sui piedini posteriori (switch) è possibile impostare la modalità di funzionamento.

Riferitevi alla tabella riportata per identificare l'esatta posizione dei piedini per la modalità richiesta.

Modalità Master/slave: Settando un apparecchio come "master" e collegandolo ad un secondo apparecchio identico settato come "slave", i due effetti luce si accenderanno nel medesimo modo in perfetta sincronia.

Manual Control

Function	Description
10+9	Slave Mode
10+8	Master Auto Mode
10+7	Master Sound Mode
10+6	Master Full Light
10+5	Master Flash Mode
4	Speed4
3	Speed3
2	Speed2
1	Speed1

Modalità DMX: Il collegamento di tipo DMX permette di utilizzare numerose apparecchiature, anche differenti, sulla stessa linea e controllate da un'unica centralina.

Dalla centralina partirà un cavo munito di connettori tripolari XLR che verranno collegati alla presa IN del primo apparecchio dal quale uscirà (tramite la presa "OUT") un'altro cavo che andrà alla presa "IN" del secondo apparecchio etc..

Questo apparecchio utilizza:

- Pin 1: Massa
- Pin 2: Polo negativo
- Pin 3: Polo positivo

La lunghezza dei cavi di collegamenti non deve superare i 100mt di lunghezza per evitare perdita di segnale. Riferitevi a delle guide specifiche DMX per il corretto settaggio dei canali, in relazione anche al tipo di controller utilizzato.

Istruzioni per il funzionamento

La tabella riportata affianco permette di identificare le funzioni dei vari canali.

Ricordiamo che la Karma dispone di numerose centraline DMX che vi permetteranno di sfruttare pienamente il vostro nuovo effetto luce.

Visitate il sito www.karmaitaliana.it ed eventualmente contattate i nostri uffici per ricevere qualsiasi chiarimento.

Ch1	Ch2		Ch3			
	Pattern	Chase	Pattern	Chase		
211-255 sound	240-255	Pattern15	240-255	Chase15	255 Fast storbe	255 Fast speed
	224-239	Pattern14	224-239	Chase14		
	208-223	Pattern13	208-223	Chase13		
141-210 Chase Mode2	192-207	Pattern12	192-207	Chase12	Slow storbe	Slow speed
	176-191	Pattern11	176-191	Chase11		
	160-175	Pattern10	160-175	Chase10		
	144-159	Pattern09	144-159	Chase09		
	128-143	Pattern08	128-143	Chase08		
071-140 Chase Mode1	112-127	Pattern07	112-127	Chase07	8 7 0 No storbe	0 Slow speed
	096-111	Pattern06	096-111	Chase06		
	080-095	Pattern05	080-095	Chase05		
000-070 Pattern	064-079	Pattern04	064-079	Chase04		
	048-063	Pattern03	048-063	Chase03		
	032-047	Pattern02	032-047	Chase02		
	016-031	Pattern01	016-031	Chase01		
	000-015	Blackout	000-015	Chase00		



Precauzioni ed avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Non avvicinatevi eccessivamente alla fonte luminosa esponendo gli occhi direttamente alla luce da corta distanza. Potreste rimanere temporaneamente accecati

8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Note ed appunti

Caratteristiche tecniche

Voltaggio operativo:	220V 50Hz
Led impiegati:	162 leds con diametro 5mm
Consumo:	20W
Temperatura operativa:	20° - 40°
Tipo di colore riprodotto:	Colori RGB mixati
Modalità DMX:	3 canali
Dimensioni:	270 x 241 x 213 mm
Peso:	4,5 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Prima di inviare una riparazione, seguite la procedura richiesta premendo il tasto "Assistenza" sul nostro sito www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

Ver. 11h

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive: 2002/95/EC