



www.karmaitaliana.it

DJ LED204

Illuminatore a leds

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

DMX 512 instruction				
Ch1	Ch2		Ch3	
Motor	Pattern	Chase	Pattern Strob	Chase Speed
113-255 Selfrotation Slow to fast	120-127 Pattern15	248-255 Chase16		
	112-119 Pattern14	240-247 Chase15		
	104-111 Pattern13	232-239 Chase14		
	096-103 Pattern12	224-231 Chase13		
	088-095 Pattern11	216-223 Chase12		
	080-087 Pattern10	208-215 Chase11		
	072-079 Pattern09	200-207 Chase10		
	064-071 Pattern08	192-119 Chase09		
	054-063 Pattern07	184-191 Chase08		
	048-053 Pattern06	176-183 Chase07		
	040-047 Pattern05	168-175 Chase06		
	032-039 Pattern04	160-167 Chase05		
	024-031 Pattern03	152-159 Chase04		
	016-023 Pattern02	144-151 Chase03		
	008-015 Pattern01	136-143 Chase02		
	000-007 Blackout	128-137 Chase01		
000-112 Motor 0°-180°				

Istruzioni per i collegamenti

Abbiate cura di togliere dall'imballo l'apparecchio utilizzando le dovute precauzioni affinché esso non si danneggi.

Il DJ LED204 è un'effetto luce a leds impiegabile in piccole discoteche, pubs, feste o anche per usi domestici visto il limitato consumo energetico. Dispone di interfaccia standard DMX-512 gestibile a 3 canali. E' in grado di operare in 3 differenti modalità: DMX, ad attivazione sonora o in configurazione master/slave.

Se utilizzato in modalità automatica o in master/slave, l'apparecchio include numerosi programmi preimpostati che genereranno diverse combinazioni d'accensione.

Per ottenere i risultati migliori suggeriamo vivamente di utilizzarla in abbinamento ad una macchina del fumo quale il mod. KARMA DJ 1000.

Grazie alla semplice interfaccia di comunicazione, risulterà estremamente semplice l'utilizzo e la programmazione dell'effetto luce.

Tramite il pannello di comando e gli switch potrete impostare la modalità di funzionamento:

- Il tasto gestisce: MODE(Modalità), FUNC(funzione) UP(Su) e DOWN(Giu).
- Switch:
 - A001: Indirizzo DMX
 - G-1: Controllo sonoro
 - G-2: Modalità auto
 - G-3: Reset
 - S--: Modalità Slave
 - d-: Spegliamento

Modalità Master/slave: Settando un apparecchio come "master" e collegandolo ad un secondo apparecchio identico settato come "slave", i due effetti luce si accenderanno nel medesimo modo in perfetta sincronia.

Modalità DMX: Il collegamento di tipo DMX permette di utilizzare numerose apparecchiature,

anche differenti, sulla stessa linea e controllate da un'unica centralina.

Dalla centralina partirà un cavo munito di connettori tripolari XLR che verranno collegati alla presa IN del primo apparecchio dal quale uscirà (tramite la presa "OUT") un'altro cavo che andrà alla presa "IN" del secondo apparecchio etc..

Questo apparecchio utilizza:

Pin 1: Massa

Pin 2: Polo negativo

Pin 3: Polo positivo

La lunghezza dei cavi di collegamenti non deve superare i 100mt di lunghezza per evitare perdita di segnale. Riferitevi a delle guide specifiche DMX per il corretto settaggio dei canali, in relazione anche al tipo di controller utilizzato.

La tabella riportata permette di identificare le funzioni dei vari canali.

Ricordiamo che la Karma dispone di numerose centraline DMX che vi permetteranno di sfruttare pienamente il vostro nuovo effetto luce.

Precauzioni e avvertenze:

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 7) Non avvicinatevi eccessivamente alla fonte luminosa esponendo gli occhi direttamente alla luce da corta distanza. Potreste rimanere temporaneamente accecati
- 8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

Caratteristiche tecniche

Voltaggio operativo:	220V 50Hz
Led impiegati:	156 leds con diametro 5mm (100.000 ore)
Consumo:	20W
Temperatura operativa:	20° - 40°
Tipo di colore riprodotto:	Colori RGB + W (bianco)
Modalità DMX:	3 canali
Dimensioni:	350 x 350 x 310 mm
Peso:	4,5 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso. Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Prima di inviare una riparazione, seguire la procedura richiesta premendo il tasto "Assistenza" sul nostro sito www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive: 2002/95/EC