

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MXP 18C

Mixer microfónico 18 canali



+48V
PHANTOM

REC

DSP
FUNCTION

EQUALIZER

MP3
PLAYER

USB

DOWNLOAD



Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439700188

Alimentato a 110/220V e ideato per essere appoggiato, questo mixer audio consente il collegamento di ben 16 segnali mono (sia di linea che microfonic) e un segnale di linea stereofonico.

I 16 canali sono gestiti da connettori XLR/6,3mm e ogni canale possiede numerose regolazioni per guadagno, tonalità, incidenza effetto e bilanciamento canale. Nel caso di collegamento microfoni a condensatore, è possibile attivare l'alimentazione phantom.

Un sofisticato modulo multimediale è in grado di leggere brani da chiavette USB o tramite bluetooth. È possibile registrare su porta USB ma anche collegare il mixer al PC sempre tramite tale porta per poter scambiare audio tra i due device. Il circuito DSP, con campionamento a 32bit, gestisce effetti abbinabili ai canali.

Completa il mixer un equalizzatore grafico a 5 bande.

VU METERS	Sì
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Equalizzatore grafico	Sì
Numero canali	18
Ingressi microfonic	16
N. ingressi line	15
Connettori in uscita	XLR
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	5,4
Dimensioni (L x H x P)	640 x 330 x 81 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.