




SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

SET 8202LAV

Doppio radiomicrofono UHF con archetto

Doppio radiomicrofono ad archetto operante in banda UHF. Sia i microfoni che la base ricevente sono provvisti di display per il controllo della frequenza operativa e del livello di carica della batteria.

La base ricevente è alimentata da una comune presa USB (cavo e alimentatore in dotazione). Grazie a questa peculiarità è collegabile a diffusori amplificati, a mixer, power bank, notebook o a qualsiasi apparecchio disponga di presa USB. Altra caratteristica esclusiva è di poter cambiare la frequenza operativa (16 canali disponibili) direttamente dal microfono senza doverlo fare sulla base. Le pratiche prese sia XLR che tramite Jack 6,3mm consentono il collegamento della ricevente nel modo più semplice e professionale.

Questo radiomicrofono non può essere utilizzato a multipli

Alimentazione microfono: 2xAA

Frequenza A: da 679.100 MHz a 694.100 MHz

Frequenza B: da 663.100 MHz a 678.100 MHz



Autonomia operativa	>8 ore
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	50 mt
Dimensione base ricevente	175 x 40 x 120 mm
Risposta in frequenza	30Hz - 20 KHz
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	nero
Peso (Kg)	1,3
Dimensioni Prodotto	175 x 40 x 120 mm
Alimentazione	Tramite porta USB
Note	Range di freq. CH 1 Range di frequenza: 679.100 - 694.100 - CH 2 663.100 - 678.100 Mhz

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439282035