

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## SA 450M

Amplificatore da 30W



4/8/16  
 $\Omega$

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439104504

Indicato sia per impieghi mobili che in edifici. Dispone di due ingressi per microfoni e un ingresso AUX tutti con proprio comando di volume. Gestisce connessioni da 4 a 16 Ohms tramite normali morsetti. I finali interni sono protetti da cortocircuiti e una protezione termica scatta in caso di surriscaldamento.

Matrice	No
Alimentazione DC	12V
Potenza RMS (W)	15
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	30
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Connettori in ingresso	Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Rapporto S/N	-80dB
Risposta in frequenza	100Hz - 20KHz
Peso netto (Kg)	3,3
Dimensioni ( L x H x P )	240 x 220 x 78 mm
Colore	Nero
Modalità di alimentazione	AC 110V, 220V o DC 12V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.