www.karmaitaliana.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

20 April 2024

MMX 54ZM

4 zone mixer with Mp3

Mixer a 4 zone gestisce 3 ingressi tramite XLR o Jack 6,3mm per il collegamento di segnali microfonici o di linea e 1 ingresso RCA.
L'ingresso microfonico 1 dispone di funzione priority. E' presente un modulo MP3 per la riproduzione di brani da SD/USB.
Inseribile a rack con ingombro 1U
Unico nel suo genere, dispone di 4 uscite indipendenti alle quali inviare a matrice i segnali in ingresso. Possibilità di monitorare in cuffia i vari ingressi. Supporta alimentazione phantom.



Connettori in ingresso	XLR + RCA + Jack 6,3mm + Jack 3,5mm
Connettori in uscita	XLR
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Numero canali	5
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	No
Ingombro a rack	1U
Preascolto	Dispone di selettori per il preascolto del segnale in cuffia
Rapporto S/N	>65dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,5
Dimensioni Prodotto	480 x 200 x 44 mm
Alimentazione	110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439400545

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.