## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

# BS 67BT

**Coppia di box 2 x 60W**

Coppia di diffusori realizzati in materiale ABS con griglia metallica frontale e staffa di fissaggio regolabile. Monta un woofer da 6,5" in polipropilene e un tweeter in mylar da 1" per una riproduzione ottimale di ogni tipo di audio.
Incorpora un trasformatore per poter operare, oltre che a 8 Ohm, a 100 V con potenza RMS settabile su 4, 8, 16, 30W

| | |
|---|---|
| **Potenza max (W)** | 2 x 60w |
| **Dimensione Tweeter** | 1" |
| **Dimensione Woofer** | 6,5" (16,3cm) |
| **Trasformatore** | Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V |
| **Impedenza** | 8 Ohm |
| **Risposta in frequenza** | 55Hz-20KHz |
| **Sensibilità** | 89 dB |
| **Tipo di diffusore** | Passivo |
| **Staffa di fissaggio** | Dispone di staffa di fissaggio |
| **Materiale di costruzione** | Materiale plastico (ABS) |
| **Voltaggi supportati** | 100V (4,8,16 o 30W) |
| **Potenza RMS (W)** | 30W |
| **Colore** | Nero |
| **Peso (Kg)** | 8 |
| **Dimensioni Prodotto** | 285 × 205 × 180 mm |
| **Alimentazione** | No |

100 VOLT 8Ω 30 WATT ABS

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

**www.karmaitaliana.it**

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439200671

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.