



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

27 April 2024

### BX 5210LED

Box amplificato da 160W

Diffusore amplificato con lettore MP3, ricevitore bluetooth con telecomando per il controllo a distanza. Monta un woofer da 10" e un tweeter ad alto rendimento da 1". Può essere fissato su supporti a treppiedi grazie al bicchierino presente nella parte inferiore. Un tasto consente di attivare i led inseriti nel woofer che lo coloreranno con numerosi giochi di luce in continuo movimento. E' possibile collegare sia un microfono a filo che un segnale di linea che verranno amplificati dal potente amplificatore interno.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Potenza max (W)	150
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1,4"
Dimensione Woofer	10" (25 cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	30Oz
Potenza massima	150 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	75W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Sensibilità	94 dB
Risposta in frequenza	55Hz - 5,5 KHz
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso (Kg)	7
Dimensioni Prodotto	315 x 485 x 245 mm



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439052102