



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

BX 7408A

Box amplificato 180W

Diffusore amplificato con woofer da 8" e tweeter da 1". Ideale per la riproduzione sia di voce che di musica. Il pannello posteriore presenta un sofisticato lettore per la riproduzione di brani MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per riprodurre musica da smartphone, notebook o tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di linea e una uscita di linea per il collegamento di ulteriori diffusori amplificati. E' presente un pratico telecomando per il controllo a distanza

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Potenza max (W)	180
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Sensibilità	92 dB
Magnete	30 Oz
Voice coil	1,5"
Potenza massima	180 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	90W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	65Hz - 18KHz
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso (Kg)	6
Dimensioni Prodotto	300 x 250 x 450 mm



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439074081