

24
W

36
W

50
W

70
100
VOLTS

ABS

WHITE

Regolatore di volume per diffusori a tensione costante 70V/100V, completo di scatola fissabile a parete. L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, competenti di impianti elettrici e di sonorizzazione. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose. Il presente manuale riguarda tre articoli che differiscono tra loro solo per la potenza gestita. Per i dettagli fate riferimento alla tabella delle specifiche tecniche.

Istruzioni di sicurezza



Leggete e seguite scrupolosamente le istruzioni riportate su questo manuale e conservatele per consultazioni future. **Prima di collegare il regolatore di volume a un amplificatore controllate che quest'ultimo sia spento: la tensione presente sui morsetti di collegamento potrebbe essere pericolosa.** Non aprite il prodotto, non smontate e non cercate di intervenire al suo interno. Questo prodotto non è adatto ad usi esterni. Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponetelo alla pioggia, all'umidità o a temperature troppo elevate. Evitate che nel prodotto entrino acqua, liquidi infiammabili o oggetti metallici. In caso di problemi di funzionamento, interrompete l'uso immediatamente; non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

CABLAGGIO

Il regolatore di volume andrà collegato all'uscita 100V dell'amplificatore e al diffusore 100V di cui dovrà regolare il volume.


I fili provenienti dall'amplificatore (COM e 100V) dovranno essere collegati alle prese verdi del regolatore di volume (COM e IN).

I fili destinati al diffusore dovranno essere collegati alle prese blu del regolatore di volume (COM e OUT) e alle prese (COM e 100V) del diffusore.

Inserite il dispositivo in una comune scatola elettrica da incasso mod. 503 (non inclusa) utilizzando le viti in dotazione.

Il segnale a 100V entrerà nel regolatore di volume e verrà gestito dal trasformatore per inviare l'audio al diffusore 100V collegato in uscita.

Il volume sarà regolabile ruotando il comando frontale.



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo simbolo indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Una corretta raccolta differenziata delle apparecchiature contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. La garanzia non ha più alcun effetto se l'apparecchio viene manomesso o utilizzato in modo inappropriate. Per consultare le condizioni di garanzia e per la procedura di assistenza scannerizzate questo codice QR.



Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



The CE mark indicates that this product complies with the essential applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form can be asked to the company Karma Italiana Srl.



Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that the product and its electronic accessories must not be disposed of with other household waste. Correct separate collection of equipment helps to avoid possible negative effects on the environment and health.

WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current European regulations. The warranty is no longer valid if the device is tampered with or used inappropriately.

For detailed warranty conditions and for technical service requests please scan this QR code.



The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	AT 24	AT 36	AT 50
Potenza Massima e RMS / Max & RMS power	24W MAX / 12W RMS	36W MAX / 18W RMS	50W MAX / 25W RMS
Tensione in ingresso / Input voltage	70V, 100V	70V, 100V	70V, 100V
Tensione in uscita / Output voltage	70V, 100V	70V, 100V	70V, 100V
Livelli di volume / Volume levels	11	11	11
Dimensioni / Dimensions (l x h x p)	71 x 115 x 72 mm	71 x 115 x 72 mm	71 x 115 x 72 mm
Peso / Weight	0,164 kg	0,169 kg	0,171 kg

PRODOTTO DA / PRODUCED BY:

KARMA ITALIANA Srl

Via Gozzano 38/bis

21052 Busto Arsizio (VA)

www.karmaitaliana.it



www.glemm.eu

Made in P.R.C.