

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BS 54WT

Coppia box 2 x 32W













Un particolare trasformatore permette di utilizzare questa coppia di diffusori sia con un collegamento a 8 Ohm standard che con linee a tensione costante 100V. Il selettore posteriore permette di impostare la scelta e di assegnare il wattaggio RMS desiderato tra 2, 4, 8 e 16W.

Potenza RMS (W)	16W
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza	8 Ohm
Risposta in frequenza	70Hz - 18Khz
SensibilitÃ	88 dB
Tipo di diffusore	Passivo
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Note	Potenza regolabile RMS 2-4-8-16W
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	210 x 160 x 130 mm
Colore	Bianco





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





