

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **MMX 54ZM**

Mixer 4 zone





















Mixer a 4 zone gestisce 3 ingressi tramite XLR o Jack 6,3mm per il collegamento di segnali microfonici o di linea e 1 ingresso RCA.

L'ingresso microfonico 1 dispone di funzione priority. E' presente un modulo MP3 per la riproduzione di brani da SD/USB attivabile con l'inserimento della chiavetta. Inoltre presente il ricevitore radio FM che si attiva all'accensione.

Inseribile a rack con ingombro 1U Unico nel suo genere, dispone di 4 uscite indipendenti alle quali inviare a matrice i segnali in ingresso. PossibilitÀ di monitorare in cuffia i vari ingressi. Supporta alimentazione

Connettori in ingresso	XLR + RCA + Jack 6,3mm + Jack 3,5mm
Connettori in uscita	XLR
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Numero canali	5
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	No
Ingombro a rack	1U
Preascolto	Dispone di selettori per il preascolto del segnale in cuffia
Rapporto S/N	>65dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,5
Dimensioni ( L x H x P )	480 x 200 x 44 mm
Modalità di alimentazione	230V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



