

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PAA 6200TMZ**

Amplificatore PA 1200W - 6 zone









Potente amplificatore multifunzionale con selettore a matrice in grado di gestire indipendentemente 6 zone. Dispone di 1 ingresso microfonico con sirena e funzione priority, 2 prese combinate mic-phantom-line e 4 prese per segnali di tipo line.

Gestisce connessioni 8 ohm e 70-100V. Controllo indipendente dei toni alti e bassi sui canali 1-4. Ogni zona puIJ anche riprodurre sorgenti separate. Un modulo Mp3 Ä" in grado di gestire file da USB e SD oltre che a riprodurre stazioni radio FM. Presa per cuffia con selettore sorgente dedicato.

Matrice	Si
Potenza RMS (W)	6 x 100W
Multizona	6 zone
Potenza max a 8 Ohms	1200 W
Impedenze supportate	8 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	No
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Funzione Tel paging	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Sirena e fischietto	No
Ingombro a rack	3U
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80 HZ-18 KHZ
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	17
Dimensioni ( L x H x P )	420 x 145 x 375 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V
Note	Telecomando

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



