

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSL 312

Diffusore 100V - 3/6/12W







DOWNLOAD (

il catalogo aggiornato



www.karmaitaliana.it

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

Scarica ora



Piccolo diffusore da incasso per la riproduzione di audio in ottima qualit\(\text{\text{A}}\). Monta un sofisticato woofer da 3" con un trasformatore per il funzionamento a 100V. Applicabile facilmente a controsoffitti con un foro di soli 9cm. E' possibile selezionare una potenza max di 3,6 o 12W.

Potenza RMS (W)	1,5/ 3 /6W
Dimensione Woofer	3" (7,5cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	90Hz - 16 KHz
SensibilitÃ	91db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Diametro foro x incasso	9 cm
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,566
Dimensioni (L x H x P)	100 x 100 x 80 mm
Note	Foro incasso: 9 cm

	Tradicinatore interne per atinizzo anene a ree i
Risposta in frequenza	90Hz - 16 KHz
SensibilitÃ	91db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Diametro foro x incasso	9 cm
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,566
Dimensioni (L x H x P)	100 x 100 x 80 mm
Note	Foro incasso: 9 cm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



