SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 8202PL

Doppio radiomicrofono UHF con palmare ed archetto





Doppio radiomicrofono (1 palmare + 1 ad archetto) operante in banda UHF. Sia i microfoni che la base ricevente sono provvisti di display per il controllo della frequenza operativa e del livello di carica della batteria.
La base ricevente Ã¨ alimentata da una comune presa USB(cavo e alimentatore in dotazione). Grazie a questa peculiaritÃ Ã¨ collegabile a diffusori amplificati, a mixer, power bank, notebook o a qualsiasi apparecchio disponga di presa USB. Altra caratteristica esclusiva Ã¨ di poter cambiare la frequenza operativa(16 canali disponibili) direttamente dal microfono senza doverlo fare sulla base. Le pratiche prese sia XLR che tramite Jack 6,3mm consentono il collegamento della ricevente nel modo piÃ¹ semplice e professionale.

Alimentazione microfono: 2xAA

Frequenza A: da 679.100 MHz a 694.100 MHz
Frequenza B: da 663.100 MHz a 678.100 MHz

Autonomia operativa	8 ore
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	25 mt
Dimensione base ricevente	175 x 40 x 120 mm
Risposta in frequenza	30Hz - 20 KHz
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	nero
Peso netto (Kg)	1,3
Dimensioni (L x H x P)	175 x 40 x 120 mm
ModalitÃ di alimentazione	Tramite porta USB
Note	Range di frequenza: CH 1 679.100 - 694.100 - CH 2 663.100 - 678.100 Mhz

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439382025

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.