

KARMA®

— GLEMM — rîdem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MXM 04

Mixer microfonico 4 canali



DOWNLOAD



Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439240042

Mixer audio compatto che dispone di 4 canali per la miscelazione contemporanea di 2 segnali anche bilanciati (linea o mic), 1 canale tramite RCA (linea) e 1 segnale digitale (lettore Mp3 o bluetooth). Possiede un equalizzatore grafico a 7 bande e effetto eco inseribile sui microfoni. I primi 2 canali possono gestire, tramite XLR anche microfoni a condensatore grazie all'alimentazione phantom. La presa USB permette il collegamento a PC per la gestione del mixer come fosse una scheda audio. E' alimentato da un trasformatore esterno incluso nella confezione.

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	2
Numero canali	4
Equalizzatore grafico	Sì
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	Send / Return per effetti esterni
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Sì
Preascolto	No
Risposta in frequenza	10 Hz - 60 KHz (+/-3dB)
Colore	Grigio e nero
Peso netto (Kg)	1
Dimensioni (L x H x P)	205 x 19 x 55 mm
Modalità di alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Note	Bluetooth e Sound card mode

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.