SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MXM 04

Mixer microfonico 4 canali



Mixer audio compatto che dispone di 4 canali per la miscelazione contemporanea di 2 segnali anche bilanciati (linea o mic), 1 canale tramite RCA (linea) e 1 segnale digitale (lettore Mp3 o bluetooth). Possiede un equalizzatore grafico a 7 bande e effetto eco inseribile sui microfoni. I primi 2 canali possono gestire, tramite XLR anche microfoni a condensatore grazie all'alimentazione phantom. La presa USB permette il collegamento a PC per la gestione del mixer come fosse una scheda audio.
E' alimentato da un trasformatore esterno incluso nella confezione.

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	2
Numero canali	4
Equalizzator grafico	Si
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	Send / Return per effetti esterni
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Preascolto	No
Risposta in frequenza	10 Hz - 60 Khz (+/-3dB)
Colore	Grigio e nero
Peso netto (Kg)	1
Dimensioni (L x H x P)	205 x 19 x 55 mm
ModalitÃ di alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Note	Bluetooth e Sound card mode

REC · +48V PHANTOM · 4 CANALI · ECHO FUNCTION · EQUALIZER · MP3 PLAYER · SOUND CARD · USB · VU METERS

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439240042

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.