

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MXM 08

Mixer microfonico 8 canali























Mixer audio compatto che dispone di 8 canali per la miscelazione contemporanea di 6 segnali anche bilanciati (linea o mic), 1 canale tramite RCA (linea) e 1 segnale digitale (lettore Mp3 o bluetooth). Possiede un equalizzatore grafico a 7 bande e effetto eco inseribile sui microfori. I primi 6 canali possoppo gestire, tramite VLP microfoni. I primi 6 canali possono gestire, tramite XLR anche microfoni a condensatore grazie all'alimentazione phantom. La presa USB permette il collegamento a PC per la gestione del mixer come fosse una scheda audio. alimentato da un trasformatore esterno incluso nella

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
N. ingressi line	8
Ingressi microfonici	6
Numero canali	8
Equalizzator grafico	Si
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	Send / return per effetti esterni
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Preascolto	No
Risposta in frequenza	10 Hz - 60 Khz (+/-3dB)
Colore	Grigio e nero
Peso netto (Kg)	1,4
Dimensioni (L x H x P)	315 x 190 x 55 mm
Modalità di alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Note	Bluetooth e Sound card mode





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



