

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SPK SEL10

Selettore speaker 10 zone 100V





Un selettore speaker da 10 zone usato in ambito PA system per dividere la potenza di un amplificatore in 10 zone attivabili o disattivabili separatamente. La potenza massima supportata per ogni zona Ã" di 150W con una capacità totale di 1500W. E' installabile a rack 19" con ingombro 2U. Gestisce segnali 70V o 100V. Accetta ingressi da 2 distinti amplificatori: uno per la normale filodiffusione e il secondo (se necessario) per segnali di allarme che verranno attivato dalla presa "ALARM" anche in singole zone (previo corretto cablaggio del connettore ALARM).

Connettori in ingresso	morsetti
Impedenze supportate	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza Max	1500W (150W x 10zone)
Materiale di costruzione	Metallo
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	484 x 350 x 88 mm
Modalità di alimentazione	AC 100 -220V DC 24V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



