SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

# PA 590

## Amplificatore touch da parete







DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439105907

Amplificatore da parete in grado di supportare fino a 4 diffusori da 30W a impedenza 8 Ohm. Possiede uno schermo a colori capacitivo da 3,5" per la gestione dei brani MP3, che possono essere letti tramite porta USB/MicroSD. Non manca la radio FM e la ricevente bluetooth (nome e password modificabili) e una uscita di linea per il collegamento a cascata con altri amplificatori. Grazie allo schermo touch, tutto Ã¨ controllabile con un dito. Il telecomando permette di pilotarlo a distanza. E' possibile programmare la riproduzione giornaliera della musica, presenta un orologio e comandi digitali per la regolazione dei toni alti e bassi.
E' possibile impostare una password personalizzata e il nome per il bluetooth
La scatola da incasso a muro Ã¨ inclusa 7x 7x 5,5 cm profonditÃ 

PW per impostazioni di sistema :0000

| | |
|---|---|
| **Matrice** | No |
| **Bluetooth** | Ver. 5.0 |
| **Potenza RMS (W)** | 60 |
| **Potenza max 4 Ohms** | 4 x 50W |
| **Potenza max a 8 Ohms** | 4 x 30W |
| **Multizona** | No |
| **Impedenze supportate** | 4 - 8 Ohm |
| **Funzione phantom** | No |
| **Funzione di registrazione** | funzione non supportata |
| **Compatibile formato Mp3** | Si, legge brani Mp3 |
| **Lettore Mp3** | Si |
| **Connettori in ingresso** | morsetti |
| **Connettori in uscita** | Morsetti |
| **Risposta in frequenza** | 20Hz - 20KHz |
| **Colore** | Bianco |
| **Peso netto (Kg)** | 0,246 |
| **Dimensioni ( L x H x P )** | 86 x 86 x 48 mm |
| **ModalitÃ  di alimentazione** | 220V |

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.