



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 225BMZ

Amplificatore 225W - 3 zone



Amplificatore PA ideato per l'installazione a rack con ingombro 2U. Molto versatile grazie alla potenza di ben 225W suddivisibili su 3 zone con comando di volume indipendente. Accetta 3 microfoni e 2 segnali di linea ma può anche riprodurre brani MP3 e stazioni radio. Una ricevente bluetooth gli permette di connettersi a smartphone e tablet. 2 microfoni possono essere alimentati da phantom +48V. Completano l'apparecchio la funzione mute e la gestione del doppio effetto sirena con volume regolabile e il controllo generale delle tonalità alte e basse.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Compatibile formato Mp3 | Si, legge brani Mp3 |
| Connettori in ingresso | XLR + RCA + jack 6,3mm |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| Ingombro a rack | 2U |
| N. ingressi line | 2 |
| Ingressi microfonici | 3 |
| Funzioni incluse | Include radio FM |
| Impedenze supportate | 4 - 8 - 16 Ohms |
| Sirena e fischietto | Si |
| Tensione costante | Supporta 70 - 100V |
| Gestione zone | E' in grado di gestire 3 zone |
| Potenza max a 8 Ohms | 225W |
| Risposta in frequenza | 80Hz - 16KHz |
| VU METERS | Si |
| Funzione phantom | Si |
| Potenza RMS (W) | 125 |
| Multizona | 3 zone |
| Lettore Mp3 | Si |
| Matrice | No |
| Bluetooth | Ver. 5.0 |
| Colore | Nero |
| Peso netto (Kg) | 7,6 |
| Dimensioni (L x H x P) | 480 x 90 x 400 mm |
| Modalità di alimentazione | 220V |

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439202255

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.