



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MMX 11

Mixer preamplificatore 11 ingressi



PRIORITY **19"** RACK TONE Controls +48V PHANTOM **6** MIC

Mixer a 11 ingressi utilizzabile anche come preamplificatore stereofonico, utile componente a rack. È possibile collegare nella parte posteriore fino a 6 microfoni (con phantom +48V) tramite XLR e 5 ingressi RCA destinati a segnali di linea. Dispone sia di uscita stereo tramite RCA che XLR. Può funzionare anche alimentato da batteria esterno a 24V.

Il Mic1 ha sempre priorità su tutti tranne che su IN/EMC (emergency).

Se si attiva il DIP Switch priority su mic 1 si avrà priorità sull'ingresso IN/EMC

Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	XLR + RCA
N. ingressi line	4 + 1 EMC
Ingressi microfonici	6
Numero canali	6
Funzione phantom	Si
VU METERS	Si
Ingombro a rack	1U
Preascolto	No
Assorbimento	15W
Rapporto S/N	>70dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15 KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,6
Dimensioni (L x H x P)	483 x 440 x 100 mm
Modalità di alimentazione	110/220V - 12/24V

DOWNLOAD



Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439900113

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.