

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PA 2362BT**

Amplificatore stereo 2 x 30W









Amplificatore stereofonico dalle ridotte dimensioni ideale Amplificatore stereororito dalle ridotte dimensioni ideale per l'utilizzo in negozi, reception o abitazioni. Le prese posteriori consentono il collegamento di 2 diffusori da 30W. I segnali in ingresso potranno essere miscelati grazie ai comandi di volume frontali e la tonalità dell'intera miscelazione potrĂ essere regolata a piacimento. Il modulo multimediale permette di riprodurre brani da SD, ISP e tramite blustoeth USB o tramite bluetooth.

Dispone di 3 ingressi, 2 per il collegamento di 2 microfoni (tramite prese frontali jack6,3mm mono) e 1 ingresso di linea per sorgenti esterne (quali lettori CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3. E' dotato anche di funzione bluetooth per la riproduzione dei brani provenienti da smartphone o tablet, regolatore di effetto eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Include radio

Wentalasomando, per il controllo38/distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz
Potenza RMS (W)	2 x 16W (4 Ohm)
Lettore SD/MicroSD	SD
Distorsione	0,1%
Livello segnale in entrata	200mV
Rapporto S/N	75dB
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 30W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,6
Dimensioni ( L x H x P )	180 x 70 x 165 mm
Modalità di alimentazione	AC 220V - DC 12V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



