

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PALCO 16

Doppio radiomicrofono ad archetto













Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni



Scarica ora il catalogo aggiornato





www.karmaitaliana.it



Composto da una piccola ricevente ricaricabile con batteria al litio, inseribile tramite Jack 6,3mm in una comune presa microfonica (Impianto HiFi, diffusore amplificato, mixer audio ...) e da 2 trasmittenti di tipo bodypack con microfono ad archetto.

Le trasmittenti possono cambiare frequenza tramite la semplice pressione di un tasto. Il loro display mostra, oltre alla frequenza impostata, anche il livello di carica della batteria. E' possibile utilizzare fino a 16 microfoni trasmittenti contemporaneamente con 8 riceventi, cosAda ottenere un'ottima soluzione a basso costo per piccoli teatri, scuole o aziende nelle cui presentazioni devono parlare diversi relatori.

Cavo Tipo C incluso per la ricarica della ricevente.

pesi dei trasmettitori e della ricevente sono rispettivamente: 78 gr e 75 gr.

<u> Блавынаі Брайоно А: 630,10 - 645-10-Mhz</u>	
Freq. microfono B: 650,	10 - 665,10 Mhz
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	25 mt
Dimensione base ricevente	110 x 30 x 25 mm
Peso Archetto	25 gr
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,400
Dimensioni (L x H x P)	64 x 85 x 20 mm
Modalità di alimentazione	Batteria ricaricabile interna
Note	Batterie: 18650 - 3,7V - 1200mAh

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



