

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

C 512J IV

Centralina luci DMX











Centralina luci DMX con 16 canali ad accesso diretto e in grado di gestire 6 chases e 240 scene. Grazie al pratico Joystick sar\(\text{A}\) possibile controllare in tempo reale il movimento di uno scanner o testa mobile. Dispone di ingresso MIDI, selettore di polarit\(\text{A}\) e connettori standard tripolari (XLR) per la massima compatibilit\(\text{A}\). Un microfono integrato permette di operare a tempo di musica. Sono inoltre presenti una presa "line IN" e una presa per il controllo di faro stroboscopico.

Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	XLR
Display	Si
Tasto Blackout	Possiede un tasto in grado di spegnere istantaneamente tutti i fari fino a che esso non verr\(\tilde{A}\) rilasciato
Numero canali gestiti	192 canali
Ingombro a rack 19"	3U
Joystick	Presente, per il controllo di pan e tilt
n. scene programmabili	240
Canali gestiti	192
Compatibile DMX	Si
Peso netto (Kg)	2,3
Dimensioni (L x H x P)	482 x 132 x 73mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





