

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 60M2Z

Amplificatore 60W a 2 zone

























Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramire le 2 zone di cui A" dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 A" applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM.Tel La potenza massima Ã" di 60W.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
onnettori in uscita	Morsetti + RCA
. ingressi line	4
gressi microfonici	3
ınzioni incluse	Include radio FM
pedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
ensione costante	Supporta 70 - 100V
estione zone	E' in grado di gestire 2 zone
otenza max a 8 Ohms	60W
apporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
sposta in frequenza	60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
unzione Voice priority	Sì, solo su MIC 1
J METERS	Si
ınzione phantom	Si
otenza RMS (W)	30W
ultizona	2 zone
ettore Mp3	Si
unzione Tel paging	Si
atrice	No
limentazione DC	24V
uetooth	Si
olore	Nero
eso netto (Kg)	3,7
imensioni (L x H x P)	320 x 210 x 90 mm
odalità di alimentazione	AC 100 -220V DC 24V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



