

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 120M2Z

Amplificatore 120W a 2 zone



























morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM. La potenza massima Ã" di 120W.Tel paging Compatibile formato Mp3 Si, legge brani Mp3 Connettori in ingresso XLR + RCA + jack 6,3mm Connettori in uscita Morsetti + RCA N. ingressi line Ingressi microfonici

Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramire le 2 zone di cui A" dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 A" applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede

3
Include radio FM
4 - 8 - 16 Ohms
Supporta 70 - 100V
E' in grado di gestire 2 zone
120W
Line >85dB, Mic > 72dB
60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
Sì, solo su MIC 1
Si
Si
60
2 zone
Si
Si
No
24V
Si
Nero
4,2
320 x 210 x 90 mm

AC 220V - DC 24V

Modalità di alimentazione





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



