

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## BMS2000

Amplificatore 2 x 400W



Amplificatore di potenza stereo in grado di generare una potenza massima di 400W per canale. Inseribile in rack standard 19" con ingombro 2U. Dispone di ingressi di tipo RCA e Jack 6,3mm, mentre le uscite per i canali destro e sinistro sono di tipo SPEAKON o tramite normali morsetti. Dispone di protezione elettronica da sovraccarichi e di volumi frontali indipendenti per i 2 canali. Accetta impedenze a 4 e 8 Ohm

<b>Potenza max 4 Ohms</b>	2 x 400W
<b>Potenza max a 8 Ohms</b>	2 x 320W
<b>Protezione</b>	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
<b>Connettori in ingresso</b>	RCA + Jack 6,3mm
<b>Connettori in uscita</b>	Speakon + morsetti
<b>Ingombro a rack</b>	2U
<b>Raffreddamento</b>	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
<b>Display</b>	No
<b>Risposta in frequenza</b>	10Hz - 20 KHz
<b>VU METERS</b>	Si
<b>Lettore SD/MicroSD</b>	No
<b>Supporto 2 Ohms</b>	No
<b>Potenza massima</b>	2 x 400W
<b>Modalità Bridge</b>	No
<b>Bluetooth</b>	No
<b>Radio</b>	No
<b>Telecomando</b>	Non disponibile
<b>Colore</b>	Nero
<b>Peso netto (Kg)</b>	6,15
<b>Dimensioni ( L x H x P )</b>	489 x 250 x 89 mm
<b>Modalità di alimentazione</b>	220V

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



3666630003322

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.