

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MXW 5

Mixer 5 canali con doppio radiomicrofono









Mixer audio compatto e facilmente trasportabile si presta all'utilizzo nelle più svariate situazioni. Accetta 1 ingresso mic/line tramite connettore combo XLR/6,3mm e 2 ingressi di linea stereofonici tramite RCA. Unico nel suo genere,

dispone di 2 radiomicrofoni per il pratico utilizzo durante feste, manifestazioni, premiazioni, battesimi etc. E' alimentato tramite cavo USB e quindi può essere collegato direttamente ad un notebook o ad un powerbank senza utilizzare alimentatori esterni (cavo Type-C incluso). Il canale dedicato ai radiomicrofoni possiede regolatori di Il canale dedicato al radiomicrofoni possiede regolatori di tonalit\(\tilde{A} \) e volume, quello con connettore combo presenta anche comando di guadagno mentre i 2 canali stereo possono essere regolati solo in volume.

Il quinto canale \(\tilde{A} \) dedicato al lettore MP3 che opera sia tramite USB che collegato al PC come una scheda audio, captando e inviando il segnale audio da/a computer.

Non manca neppure l'alimentazione phantom +48V, la pressa cuffia il ricevitore bluetoreth a un processore DSP a

presa cuffia, il ricevitore bluetooth e un processore DSP a den Reft Ontin ingresso XIR+RCA+63mm

Gorinellorium ingresso	ALK + KCA + 0,3IIIII
Connettori in uscita	RCA
N. ingressi line	5
Ingressi microfonici	1
Numero canali	5
Funzione eco	No
Funzione phantom	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,3
Dimensioni (L x H x P)	162 x 140 x 43 mm
Modalità di alimentazione	5V DC tramite cavo USB

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



