

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **SET 8302PL**

Doppio radiomicrofono UHF palmare - archetto





Radiomicrofono compatto ed efficiente comprensivo di doppio radiomicrofono: uno palmare e l'altro da cintura con microfono ad archetto. Dispone di 48 canali per poter operare in ogni condizione. La portata À di circa 30mt con ottima resa acustica sia sul parlato che nel canto. La base ricevente possiede 2 prese di tipo XLR indipendenti per ogni canale e una presa mixata di tipo 6,3mm.
E' alimentabile da una normale presa USB e presenta ampio display che mostra tutte le principali informazioni.

ampio display che mostra tutte le principali informazioni. Il sistema easy change consente di cambiare canale con la semplice pressione di un tasto del microfono. I microfoni sono alimentati da 2 batterie stilo (non incluse).

Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Frequenza operativa	UHF
Display	Si
Raggio di azione	50mt
Dimensione base ricevente	210 x 40 x 180 mm
Peso Archetto	0,070 Kg
Peso microfono palmare	0,174 Kg
Valigia di trasporto	In dotazione
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,388
Modalità di alimentazione	5V DC tramite alimentatore
Note	Frequenza A: da 679.100 MHz a 693.400 MI Frequenza B: da 663.100 MHz a 677.400 MI





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



