



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 250DBZ6

Amplificatore 250W - 6 zone



100 VOLT 4/8 Ω 6 ZONE +48V PHANTOM

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439152505

Amplificatore PA con 2 ingressi di linea, 4 ingressi microfonici (1 con funzione priorità e 3 con possibilità di alimentazione phantom).

La potenza è sfruttabile sia su una sola uscita che suddivisa sulle 6 zone con controllo di volume di cui dispone (solo per 100V).

Gestisce anche connessioni a 4-8 Ohm e presenta un modulo multimediale in grado di gestire brani MP3 e WAV da chiavette USB, da bluetooth, di riprodurre stazioni radio FM e DAB. Due prese in uscita permettono il collegamento di un secondo amplificatore o registratore.

La potenza massima è di ben 250W.

Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	250W
Rapporto S/N	>75dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/- 3dB)
Funzione Voice priority	Sì, solo su MIC 1
Funzione phantom	Sì
Potenza RMS (W)	250
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Sì
Matrice	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Sirena e fischiello	No
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Ingressi microfonici	4
N. ingressi line	2
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	XLR + RCA + 6,3mm
Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	8,45
Dimensioni (L x H x P)	89 x 430 x 340 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.