

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PAA 480DBZ6**

Amplificatore 480W - 6 zone

















Amplificatore PA con 3 ingressi di linea, 4 ingressi microfonici (1 con funzione prioriti e 3 con possibilitÀ di

La potenza A" sfruttabile sia su una sola uscita che suddivisa sulle 6 zone con controllo di volume di cui dispone (solo per 100V).

Gestisce anche connessioni a 4-8 Ohm e presenta un modulo multimediale in grado di gestire brani MP3 e WAV da chievette USB, da bluetooth, di riprodurre stazioni radio FM e DAB. Due prese in uscita permettono il collegamento di un secondo amplificatore o registratore. La potenza massima Ã" di ben 480W.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	4
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Sirena e fischietto	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	480W
Rapporto S/N	>75dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/- 3dB)
Funzione Voice priority	Sì, solo su MIC 1
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	240
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	11
Dimensioni ( L x H x P )	89 x 430 x 340 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





