



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMP D2400

Amplificatore digitale 2x400W



BRIDGE
MODE

4/8/16
 Ω

19"
RACK

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439124007

Amplificatore digitale stereofonico con ingressi tramite connettori XLR e uscite tramite speakon. Opera a impedenza 8 Ohm ed è in grado di operare in modalità stereo/parallela ma anche bridge convogliando la potenza dei due canali su una unica uscita (ad esempio per l'amplificazione di un subwoofer).

Sul retro è presente un selettore X-OVER per il taglio delle frequenze mentre il pannello frontale presenta, oltre ai comandi di volume indipendenti, una serie di led che mostrano il livello del segnale in uscita e i due allarmi di sovraccarico e di blocco.

Si può inserire a rack con ingombro 1U.
La potenza massima per ogni canale è di 400W a 8 Ohm.

Potenza max 4 Ohms	2 x 600W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 400W
Potenza massima in modalità bridge	750W
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Speakon
Ingombro a rack	1U
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Potenza RMS (W)	2 x 200W
Lettore SD/MicroSD	No
Rapporto S/N	99 - 102 dB
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 400W
Modalità Bridge	Si
Bluetooth	No
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Grigio
Peso netto (Kg)	3,44
Dimensioni (L x H x P)	485 x 295 x 44 mm
Modalità di alimentazione	220V
Garanzia	2 anni

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.