SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMP D4400

Amplificatore digitale 4x400W



BRIDGE MODE | 4/8/16 Ω | 19" RACK

Amplificatore digitale stereofonico con 4 ingressi tramite connettori XLR e 4 uscite tramite speakon. Opera a impedenza 8 Ohm ed Ã¨ in grado di operare in modalitÃ stereo/parallela ma anche bridge convogliando la potenza dei due canali su una unica uscita (ad esempio per l'amplificazione di due subwoofer).
Sul retro sono presenti selettori X-OVER per il taglio delle frequenze mentre il pannello frontale presenta, oltre ai comandi di volume indipendenti, una serie di led che mostrano il livello del segnale in uscita e i due allarmi di sovraccarico e di blocco.
Si puÃ² inserire a rack con ingombro 1U.
La potenza massima per ognuno dei 4 canali Ã¨ di 400W a 8 Ohm.

Potenza max 4 Ohms	4 x 600W
Potenza max a 8 Ohms	4 x 400W
Potenza massima in modalitÃ bridge	2 x 750W
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Speakon
Ingombro a rack	1U
Display	No
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Potenza RMS (W)	4 x 200 W
Lettore SD/MicroSD	No
Rapporto S/N	99 - 102dB
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 400W
ModalitÃ Bridge	Si
Bluetooth	No
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Grigio
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	485 x 295 x 44 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V
Garanzia	2 anni

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439044008

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.