



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMP D4400

Amplificatore digitale 4x400W



**BRIDGE
MODE**

**4/8/16
 Ω**

**19”
RACK**

DOWNLOAD



Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439044008

Amplificatore digitale stereofonico con 4 ingressi tramite connettori XLR e 4 uscite tramite speakon. Opera a impedenza 8 Ohm ed è in grado di operare in modalità stereo/parallela ma anche bridge convogliando la potenza dei due canali su una unica uscita (ad esempio per l'amplificazione di due subwoofer).

Sul retro sono presenti selettori X-OVER per il taglio delle frequenze mentre il pannello frontale presenta, oltre ai comandi di volume indipendenti, una serie di led che mostrano il livello del segnale in uscita e i due allarmi di sovraccarico e di blocco.

Si può inserire a rack con ingombro 1U.
La potenza massima per ognuno dei 4 canali è di 400W a 8 Ohm.

Potenza max 4 Ohms	4 x 600W
Potenza max a 8 Ohms	4 x 400W
Potenza massima in modalità bridge	2 x 750W
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Speakon
Ingombro a rack	1U
Display	No
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Potenza RMS (W)	2 x 175 W
Lettore SD/MicroSD	No
Rapporto S/N	99 - 102dB
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 400W
Modalità Bridge	Si
Bluetooth	No
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Grigio
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	485 x 295 x 44 mm
Modalità di alimentazione	220V
Garanzia	2 anni

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.