

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 350W

Amplificatore wifi 350W DAB



Gestisce diffusori 8 Ohm o 100V con una potenza massima di 350W. Dispone di 4 ingressi di linea e 3 ingressi microfonici di cui uno con phantom 48V. Incorpora radio FM/DAB.

Controllato da smartphone Android o iOS, il modulo Wi-Fi A" compatibile con app disponibili per trasmettere musica e podcast direttamente da una rete Wi-Fi. La radio Internet integrata offre audio digitale di alta qualità da quasi tutte le stazioni radio o podcast online disponibili in tutto il mondo. I servizi in abbonamento possono memorizzare playlist online che possono essere trasmesse direttamente da Internet senza richiedere che lo smartphone sia connesso alla rete. Dispone di ingressi per USB e scheda TF per la riproduzione di mp3. Compatibile per installazioni multiroom.

Matrice	No
Alimentazione DC	No
Bluetooth	Si
Radio	FM e DAB+
Potenza RMS (W)	175
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	350W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohm
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore SD e USB
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + RCA + 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	>85dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	8,7
Dimensioni ( L x H x P )	484 x 88 x 405 mm
Modalità di alimentazione	220V

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439203504

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.