

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S850

Amplificatore stereo 4 zone



Particolare amplificatore stereo in grado di gestire 8 diffusori da 100W operanti a 4 Ohm suddivisi in 4 zone. Ogni zona puÁ² riprodurre un segnale differente. Un processore DSP garantisce elevata qualitÁ nella riproduzione. Dispone di ricevente bluetooth ed Á in grado di riprodurre brani da supporti USB (APE, FLAC, WMA, PM3). Sullo stesso supporto puÁ² anche registrare. Dispone di doppio ingresso microfonico con funzione prioritaria, ingresso AUX, ottico, coassiale e persino HDMI ARC. Non manca la regolazione dei toni.

| | |
|----------------------------------|--|
| Potenza max a 8 Ohms | 8 x 50W |
| Connettori in ingresso | RCA + Jack 6,3mm |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| Display | Si |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 20KHz |
| Potenza RMS (W) | 2 x 25W |
| Lettore SD/MicroSD | No |
| Rapporto S/N | >80dB |
| Supporto 2 Ohms | No |
| Potenza massima | 2 x 50W |
| ModalitÁ Bridge | No |
| Bluetooth | Si |
| Radio | Si, FM |
| Telecomando | In dotazione per il controllo a distanza |
| Colore | Nero |
| Peso netto (Kg) | 2,6 |
| Dimensioni (L x H x P) | 430 x 70 x 235 mm |
| ModalitÁ di alimentazione | 110V - 220V |
| Garanzia | 2 anni |

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439681005

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.