

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## DMXC 384

Centralina DMX 384 canali



E' un controller DMX512 per la gestione degli effetti di illuminazione. Con una capacit  totale di 384 canali e l'integrazione di 16 fader lineari, pu  gestire fino a 12 fixture con un massimo di 32 canali ciascuna su 2 pagine (A e B). Offre 30 banchi di scene programmabili.   inoltre dotato di un pratico schermo digitale. Ideale per la gestione di effetti luminosi, illuminazione decorativa, registrazioni di programmi sequenziali e/o gestione di aree specifiche. Lampada USB 5V non inclusa. Trasformatore di alimentazione incluso.

<b>Connettori in ingresso</b>	DMX (XLR 3 PIN M) + MIDI
<b>Connettori in uscita</b>	DMX XLR 3 pin F
<b>Display</b>	Sì
<b>Tasto Blackout</b>	Possiede un tasto in grado di spegnere istantaneamente tutti i fari fino a che esso non venir� rilasciato
<b>Numero canali gestiti</b>	384
<b>Comando Fade</b>	Permette di effettuare dissolvenze contemporanee dei fari collegati
<b>n. scene programmabili</b>	240 (per ogni chase)
<b>Comando Speed</b>	Permette di regolare la velocit� di rotazione dei fari connessi
<b>Canali gestiti</b>	384
<b>Compatibile DMX</b>	Sì
<b>Colore</b>	nero
<b>Peso netto (Kg)</b>	3
<b>Dimensioni ( L x H x P )</b>	520 x 73 x 183 mm
<b>Modalit� di alimentazione</b>	12V DC tramite alimentatore
<b>Note</b>	Inclusa lampada a led gooseneck

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVIT   
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439303846

Karma Italiana srl si impegna affinch  le informazioni contenute in questa scheda siano le pi  precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.