



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

20 April 2024

### BX 6308A

#### Box amplificato 180W

Struttura in solido materiale plastico HIPS con maniglia di trasporto. Di tipo amplificato, accetta 1 segnale microfonico, 1 di linea e possiede prese "line out" per il collegamento ad altri diffusori amplificati.

Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Dimensione Tweeter	1"
Potenza massima	180 W
Lettore SD/MicroSD	No
Lettore MP3	Non incluso
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Plastica
Sensibilità	96 dB
Risposta in frequenza	50Hz - 17Khz
Utilizzabile come cassa monitor	Si
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	1
Colore	Nero
Peso (Kg)	14
Dimensioni Prodotto	340 x 270 x 470 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439063085