



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

PA 8400

Amplificatore stereo 2 x 400W

Amplificatore stereo in grado di generare una potenza massima di 400W per canale con controllo indipendente di volume. Una serie di led indica eventuali anomalie quali surriscaldamento etc.

Opera anche in modalità bridge fornendo la potenza totale su un solo canale.

Lettore SD/MicroSD	No
Potenza RMS (W)	2 x 200W
Potenza massima	2 x 400W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 400W
Potenza max 4 Ohms	2 x 600W
Potenza massima in modalità bridge	1200W
Modalità Bridge	Si
Supporto 2 Ohms	No
Risposta in frequenza	10HZ - 50 KHz - 1,5dB
Fattore dumping	>350
VU METERS	No
Display	No
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Alimentazione	110V - 220V
Colore	Nero e grigio
Peso (Kg)	10
Dimensioni Prodotto	482 x 350 x 88 mm



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439084004