

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

25 April 2024

## **CSL 620**

## Diffusore con trasformatore 20w

Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

| Potenza max (W)          | 20  |
|--------------------------|---|
| Diametro foro x incasso  | 165 mm  |
| Dimensione Woofer        | 6,5" (16,3cm)                                   |
| Trasformatore            | Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V |
| Risposta in frequenza    | 130 - 15000 Hz                                  |
| Sensibilità              | 92 dB   |
| Tipo di diffusore        | Passivo   |
| Staffa di fissaggio      | Dispone di staffa di fissaggio                  |
| Materiale di costruzione | Materiale plastico (ABS)                        |
| Voltaggi supportati      | 100V  |
| Potenza RMS (W)          | 10 W  |
| Colore                   | Bianco  |
| Peso (Kg)                | 0,5   |
| Dimensioni Prodotto      | 190 x 190 x 66 mm                               |





Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.