



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


25 April 2024

BM 861MP3

Diffusore amplificato con radiomicrofono

Compatto e leggero è trasportabile ovunque. E' alimentabile sia da rete elettrica che da batterie interne ricaricabili. Completo di radiomicrofono VHF palmare, amplifica la propria voce lasciando libere le mani. Incorpora un pratico lettore di brani MP3 tramite presa USB. E' possibile anche collegare un ulteriore microfono a filo e una sorgente esterna tramite jack 3,5mm. Il pannello di comando presenta, oltre ai regolatori di volume, comandi rotanti per eco e toni.

Tipo Batteria	12V - 1,2Ah / Lead acid battery
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	5" (12,5cm)
Sensibilità	> 83 dB
Potenza massima	40 W
Potenza RMS (W)	20W
Bluetooth	No
Radio	No
Lettore SD/MicroSD	No
Lettore DVD integrato	No, non legge il formato DVD
Lettore MP3	L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Bicchierino	No
Risposta in frequenza	18 Hz - 18 KHz
N. ingressi line	0
Ingressi microfonici	1
Colore	Avorio
Peso (Kg)	2,5
Dimensioni Prodotto	213 x 235 x 105 mm
Alimentazione	anche a batterie



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439008611