



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

### PAA 60TU

#### Amplificatore PA 60W

Ottimo amplificatore progettato per negozi, palestre e piccole attività commerciali, dispone di una potenza massima di 60W ideale per impianti di filodiffusione con altoparlanti a 4/8 Ohms ma soprattutto a 70/100V in tensione costante. Sul pannello frontale troviamo i volumi separati per i 3 ingressi disponibili, i regolatori di tonalità alte e basse, il comando master e i tasti per l'inserimento dell'effetto sirena e fischietto, utili in caso di emergenza. Dispone di funzione ECHO, attivabile tramite tasto apposito. Centralmente è presente un display ed i comandi per selezionare tracce MP3 da schede SD o chiavette USB. Accetta microfoni phantom che è in grado di alimentare direttamente.

Matrice	No
Potenza max (W)	60
Alimentazione DC	24V
Potenza RMS (W)	30
Potenza max a 8 Ohms	60W
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Funzione Voice priority	Sì, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Sì
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Sirena e fischietto	Sì
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	3
Ingressi microfonici	2
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,4
Dimensioni Prodotto	320 x 190 x 75 mm
Alimentazione	AC 220V - DC 24V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439600303