SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

LED PAR28

Effetto luce DMX a led con telecomando

Straordinario illuminatore con 7 led da 4W(quad) per creare un fascio luminoso uniforme e intenso allo stesso tempo. Opera sia in automatico che in manuale o pilotato da centraline DMX.Il display posteriore permette in pochi istanti di scegliere, colore, modalità e funzioni particolari quali strobo o dimmer.
Un telecomando permette di pilotarlo a distanza. Munito di doppia staffa per l'appoggio o il fissaggio a tralicci.



Impermeabilità	Ideati solo per usi interni
Display	Si
Angolo Beam	40°
Assorbimento	30W
Tipo di apparecchio	Faro wash
Sorgente luminosa	Led 4W (quad)
Numero leds	7
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Batterie ricaricabili	No
Connettori in uscita	XLR
Connettori in ingresso	XLR
Tipo di funzionamento	Automatico + tempo di musica + DMX
Funzione Strobo	Si, è in grado di ricreare l'effetto stroboscopico
Effetto Dimmer	Si, Ha la possibilità di effettuare una dissolvenza da 0 a 100% e viceversa
Numero canali gestiti	4 o 8 canali DMX
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Numero leds	7 led
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,14
Dimensioni Prodotto	185 x 171 x 190 mm
Alimentazione	110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439300289

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.