



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

RDM 8A

Box amplificato da 120W con USB+BT

Compatta e dalle ottime prestazioni, questo diffusore amplificato monta un woofer da 8" e un tweeter da 1"

L'amplificatore sprigiona una potenza massima di circa 120W e presenta, sul pannello posteriore, prese per microfono e linea con regolazioni di tonalità. Un lettore USB/SD permette di riprodurre i propri MP3. Un circuito bluetooth permette di riprodurre wireless i brani provenienti da tablet o smartphone.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Potenza max (W)	120
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Dimensione Tweeter	1"
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	30 Oz
Potenza massima	120 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	60W
Lettore SD/MicroSD	Si
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Sensibilità	93 dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Utilizzabile come cassa monitor	No
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso (Kg)	5



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439250089