



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

RDM 10A

Box amplificato da 160W con USB+BT

Dalle ottime prestazioni, questo diffusore amplificato monta un woofer da 10" e un tweeter da 1"

L'amplificatore sprigiona una potenza massima di circa 160W e presenta, sul pannello posteriore, prese per microfono e linea con regolazioni di tonalità. Un lettore USB/SD permette di riprodurre i propri MP3. Un circuito bluetooth permette di riprodurre wireless i brani provenienti da tablet o smartphone.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Potenza max (W)	160
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	10" (25 cm)
Dimensione Tweeter	1"
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	30 Oz
Potenza massima	160 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	80W
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Ruote	Non dispone di ruote
Maniglie di trasporto	Si
Sensibilità	93 dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Utilizzabile come cassa monitor	No
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso (Kg)	7



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439190101