KARMA
www.karmaitaliana.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

EASY 10BT

Box amplificato da 160W con USB+BT

Dalle ottime prestazioni, questo diffusore amplificato monta un woofer da 10" e un tweeter da 1,4"
L'amplificatore sprigiona una potenza massima di circa 160W e presenta, sul pannello posteriore, prese per microfono e linea con regolazioni di tonalità. Un lettore USB/SD permette di riprodurre i propri MP3. Un circuito bluetooth permette di riprodurre wireless i brani provenienti da tablet o smartphones.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	10" (25 cm)
Dimensione Tweeter	1,4"
Tipo di amplificatore	Analogico
Potenza massima	150 W
Magnete	30 Oz
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	80W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	55 Hz - 5,5 KHz
Sensibilità	94 dB
Impedenza	8 Ohms
Utilizzabile come cassa monitor	No
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso (Kg)	7
Dimensioni Prodotto	485 x 315 x 245 mm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439180102

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.