



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

MXP 04

Mixer microfonico 4 canali

Mixer microfonico a 4 canali con lettore MP3 e gestione effetti esterni tramite prese send/return. E' in grado di accettare 2 segnali microfonici e 4 di linea con possibilità di alimentare eventuali microfoni a condensatore tramite alimentazione phantom 48V. E' presente una presa cuffia con volume indipendente e prese RCA per il collegamento di un apparecchio esterno quale lettore CD, registratori etc.

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	2
Numero canali	4
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,2
Dimensioni Prodotto	195 x 235 x 60 mm
Alimentazione	110V - 220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439180041