

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## MXP 08

Mixer microfonico 8 canali



+48V PHANTOM    4 MIC    8 CANALI    8 LINEA    DSP FUNCTION    MP3 PLAYER

USB    Bluetooth

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439260088

Mixer microfonico 8 canali destinato ad uso professionale. Grazie alle numerose funzioni di cui dispone offre il collegamento di 4 microfoni bilanciati e fino a 8 segnali di linea. Ogni canale dispone di regolazione indipendente di tonalità. Un sofisticato DSP offre 16 effetti di riverbero preimpostati. Il modulo MP3 è in grado di riprodurre brani contenuti su chiavette. La stessa presa USB può essere utilizzata per il collegamento a computer per inviare o ricevere segnali audio (cavo incluso). Dispone persino di ricevitore bluetooth.

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
N. ingressi line	8
Ingressi microfonici	4
Numero canali	8
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	DSP 16bit
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Presa USB out	Si, per il collegamento del mixer a computer
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,7
Dimensioni Prodotto	270 x 240 x 60 mm
Alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.