

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced, and a registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'A'.

**KARMA**<sup>®</sup>

www.karmaitaliana.it

HPC 1667

Cuffia stereo *Wireless*

>> Manuale di *istruzioni*

## Presentazione del *prodotto*

### **Complimenti per la sua ottima scelta.**

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



## IDENTIFICAZIONE COMPONENTI

- 1 - Base di ricarica trasmittente
- 2 - Cuffia ricevente
- 3 - Tasto di accensione
- 4 - Led di accensione
- 5 - Contatti di ricarica
- 6 - Alimentatore e 12,5V 150mA
- 7 - Adattatore 3,5mm/6,3mm
- 8 - Adattatore 3,5mm/RCA
- 9 - Led operativo (rosso)
- 10 - Led di ricarica (verde)
- 11 - Cavo di collegamento
- 12 - Regolatore di volume
- 13 - Indicatore autoscan
- 14 - Tasto autoscan
- 15 - Selettore canale 1, 2, 3
- 16 - Connettore DC-IN
- 17 - Ingresso audio
- 18 - Batterie ricaricabili

## Istruzioni per i collegamenti

### 1. Trasmittente

Collegate l'alimentatore in dotazione alla presa posteriore della trasmittente ed inseritelo poi nella presa di corrente elettrica domestica 220V.

Collegate l'apparecchio sorgente (CD, Mp3, radio, etc) alla trasmittente utilizzando eventualmente il cavetto in dotazione. Non appena la trasmittente rileverà un segnale audio da trasmettere, illuminerà l'apposito led rosso. Se rimanesse spento malgrado la sorgente sia attiva, provate ad incrementare leggermente il volume sorgente.

4

### 2. Cuffia ricevente

La cuffia è alimentata da 2 batterie ricaricabili incluse nella confezione che andranno quindi inserite nell'apposito vano. Per fare ciò rimuovete delicatamente i padiglioni morbidi della cuffia (riferitevi alla figura sottostante).



Inserite le batterie rispettando le corrette polarità. La prima volta sarà necessario provvedere alla ricarica delle batterie che avverrà semplicemente appoggiando la cuffia alla propria base e facendo coincidere correttamente i contatti.



Un ciclo di ricarica impiega indicativamente 24 ore. La cuffia può comunque essere lasciata sulla base che escluderà il ciclo di ricarica una volta terminata e manterrà le batterie in perfetto stato, pronte all'uso. Le batterie tendono a deteriorarsi col tempo. La carica dunque si esaurirà, nel corso dei mesi, sempre più rapidamente. Se necessario acquistate batterie nuove e sostituitele.

Le cuffie sono ora pronte per essere utilizzate.

5

## Istruzioni per il funzionamento

La radiocuffia inclusa nella confezione è in grado di ricevere il segnale trasmesso dalla trasmittente nel raggio di 100mt circa anche se il massimo della resa si ottiene in un raggio operativo entro i 15mt (a tale distanza eventuali disturbi vengono di solito coperti dalla trasmittente).

### 1. Accensione

Accendete l'apparecchio che fornisce il segnale audio sia esso un lettore CD, Mp3 o altro apparecchio audio. Il led posto sulla trasmittente dovrebbe illuminarsi al ricevimento del segnale.

Accendete la cuffia ricevente premendo il tasto POWER posto sul lato.

### 2. Regolazione della frequenza

La cuffia è munita di tasto "autoscan" per l'aggancio automatico della frequenza trasmessa. Se non dovete

udire nulla dopo aver acceso la cuffia, premete una volta il tasto autoscan per sintonizzarla in modo automatico.

Se muovendovi all'interno di un ambiente dovesse interrompersi la ricezione o dovesse sopraggiungere un'interferenza di segnale, premete nuovamente il tasto "autoscan" per riagganciare la frequenza operativa.

Se tale operazione non dovesse dare risultati soddisfacenti potrete provare a cambiare il canale di trasmissione tramite il selettore posto sul retro della trasmittente e quindi premere nuovamente il tasto "autoscan".

### 3. Regolazione del volume

Il volume di riproduzione è regolabile tramite il comando rotante posto sul lato sinistro della cuffia. Regolate lo a piacimento.

#### **4. Utilizzo all'aperto**

La cuffia non è stata studiata per resistere alle intemperie. Abbiate cura quindi di utilizzarla in ambienti asciutti e privi di umidità.



## Precauzioni ed avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.

8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.



## Risoluzioni Problemi

### Assenza di suono

- Assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente alla base trasmittente e inserito nella presa elettrica.
- Assicuratevi che il tasto di accensione della cuffia sia su "ON".
- La carica delle batterie potrebbe essersi esaurita, provvedete alla ricarica, anche parziale, posizionando per qualche ora la cuffia sulla base.
- Assicuratevi che la TV o un'altro apparecchio collegato sia acceso.
- Il volume della cuffia potrebbe essere estremamente basso, provate a regolare il volume adeguatamente.
- Il livello audio dell'apparecchio sorgente potrebbe essere troppo basso.

### Audio distorto

- Provate a premere il tasto "Autoscan" fino a captare la frequenza del trasmettitore.
- Cambiate la frequenza di trasmissione tramite il selettore posto sul retro della trasmittente, quindi premete nuovamente il tasto "Autoscan".
- La carica delle batterie potrebbe essersi esaurita, provvedete alla ricarica, anche parziale, posizionando per qualche ora la cuffia sulla base.
- La cuffia potrebbe essere troppo lontana dalla trasmittente. Avvicinatevi.
- Il livello audio dell'apparecchio sorgente potrebbe essere troppo basso o troppo alto.

## Caratteristiche tecniche

Modalità di trasmissione:	UHF stereo
Frequenza operativa:	863 Mhz
Risposta in frequenza:	7 Hz - 10 KHz
Distorsione:	<2%
Rapporto S/N:	>50dB
Separazione canali:	30dB
Distanza operativa:	fino a 100mt (in spazio aperto e condizioni ottimali)
Dimensioni cuffia:	175 x 220 x 105 mm.
Alimentazione:	Batterie ricaricabili (2 x AAA) incluse

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Made in China



## Certificato di *Garanzia*

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO  
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

**Modalità di applicazione della garanzia:** La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

**KARMA**<sup>®</sup>

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



**KARMA**<sup>®</sup>

**Karma Italiana srl**

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)